



KANAVAKAUPPA
Hallituskatu 14
33200 TAMPERE

Force 315C-digitaalivastaanottimen viritystietojen päivitys

HUOM. Tehdasasetuksien palautus poistaa myös omat kanavalistat.

Digiboxin viritystietojen päivitys.

1. Paina digiboxin kaukosäätimestä **Menu**-näppäintä, jolloin näyttöön tulee **Päävalikko**
2. Päävalikosta valitaan nuolinäppäimillä kohta **Asetukset**. Paina **OK**. Näyttöön tulee **Asetukset**-valikko
3. Asetukset-valikosta valitaan **Tehdasasetukset** ja painetaan **OK**. Näyttöön tulee varoitus ja kysymys "Oletko varma? Tämä poistaa kaikki ohjelmat ja asetukset sekä vie takaisin ensiasennukseen".
4. Hyväksy Tehdasasetuksien palautus painamalla nuoli oikealle näppäintä ja paina **OK**. Seuraavaksi näyttöön tulee **Kieli** -valinta.
5. Valitse Suomi ja paina **OK**. Seuraavaksi näyttöön tulee Valitse maa-ruutu josta valitaan Suomi ja paina **OK**. Seuraavaksi valitaan kuvasuhde (suositus Normaali(4:3)), paina **OK**. Seuraavaksi tulee Valitse operaattori –ruutu josta valitaan Kaapelitelevisioliitto ja painetaan **OK**.
6. Force aloittaa kanavien haun, haku kestää n.10 sek. Talleta viritys painamalla **sinistä** näppäintä. Viimeiseksi painetaan OK kun Force ilmoittaa että Kanavalistat päivitetty.
7. Viritys on valmis.

Annamme tarvittaessa lisätietoa ja apua ongelmatilanteissa numerosta 2166 300 arkisin klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana.

Ystävällisin terveisin

Tampereen Tietoverkko Oy
TTV Kanavakauppa